

2 GANG PUSH Kabelloses Dimmpanel (2,4 GHz)

Modellnummer: PUSH3-2

Merkmale

- Betrieb mit CR2032-Batterien
- Keine Verkabelung erforderlich, einfaches kabelloses Dimmen per Druckschalter
- Kompatibel mit Lampen der MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie
- Drahtlose 2.4G-HF-Übertragungstechnologie, Reichweite 30 m
- Unterstützt zwei unabhängige Steuerungen, unbegrenzte Anzahl an Lampen
- Dimmbereich 0,1 %–100 %



Produktparameter

Name: 2-Gang Push-Dimmer-Funkpanel (2,4 GHz)

Modellnummer: PUSH3-2

Eingangsspannung: 3V (CR2032*1PCS)

Sendeleistung: 6dBm

RF: 2.4GHz

Reichweite: 30m

Betriebstemperatur: -10~40℃

Standby-Stromverbrauch: <6μA

IP-Schutzart: IP20

EMC-Standard (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1


Sicherheitsstandard (LVD): EN 61347-1: 2015+A1:2018
EN 61347-2-11: 2001+A1:2019

Funkgerät (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1

Zertifizierung: CE, EMC, LVD, RED


Dimmsteuerung

- Kurz drücken, um das Licht ein-/auszuschalten, lange drücken, um die Lichthelligkeit anzupassen.
- Unterstützt 2 Sätze unabhängiger Steuerung, unbegrenzte Anzahl von Lampen




Installation


Einlegen der Batterie



1. Abdeckung entfernen




2. CR2032-Batterie einsetzen
(separat erhältlich)




3. Schließen Sie die Batterieabdeckung

Klebemontage




1. Reißen Sie das hintere Klebeband heraus




2. Przyklej na ścianie

Screwing Installation




1. Zdejmij pokrywę




2. Przykręcenie i zakrycie


Instrukcje dotyczące kodu łączącego



1. Wyłącz światło na 10 sekund i
włącz ponownie



2. Naciśnij krótko przycisk „Strefa”
6 razy w ciągu 3 sekund




3. Połączenie zostanie nawiązane,
gdy światło mignie 3 razy powoli.




Połączenie nie powiodło się, jeśli światło nie miga. Powtórz powyższe kroki.

(Uwaga: nie można połączyć ponownie, jeśli panel ściemniania zakończył już łączenie)


Instrukcje dotyczące odłączania kodu



Wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



Naciśnij krótko przycisk „Odczep” 5 razy w ciągu 3 sekund



Połączenie zostanie nawiązane, gdy światło szybko zamiga 10 razy



Jeśli światło nie miga, odłączenie nie powiodło się. Powtórz powyższe kroki.

(Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli panel ściemniający nigdy nie będzie połączony)

Uwaga

1. Nie należy używać urządzenia w wilgotnym lub o wysokiej temperaturze przez dłuższy czas. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię i przechowywać ją w suchym, wolnym od ładunków elektrostatycznych miejscu.
2. Nie należy używać urządzenia w otoczeniu z dużą powierzchnią metalu lub w pobliżu silnych fal elektromagnetycznych, ponieważ może to znacznie ograniczyć zasięg sterowania.