

AeX2gis WLED Digital-LED-Controller mit 2 Kanälen, Relais und RF



Datenblatt

Modell	GL-C-116WL-RF
Artikelnummer	4336-116-RF
Versorgung	DC 5 / 12 / 24 V
Max. Ausgangsstrom je Kanal	10 A
Max. Gesamtausgangsstrom	20 A
LED-Datenausgänge	IO2 und IO16
Empfohlene LED-IC-Anzahl	800 je Kanal
Funk	Wi-Fi und 2,4-GHz-RF
USB Type-C	5 V / max. 3 A
DC-Buchse	5 / 12 / 24 V, max. 5 A
Schutzart	IP20
Abmessungen	113 × 47,5 × 19 mm
Temperaturbereich	-20 °C bis +45 °C

Produkteigenschaften

Eingangsspannung (V)	5 / 12 / 24 V DC
Ausgangsstrom je Kanal (A)	max. 10 A
Gesamtausgangsstrom (A)	max. 20 A
Anzahl LED-Ausgänge	2
Steuerung	WLED, Wi-Fi, 2,4-GHz-RF
Schutzart (IP)	IP20
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +45
Gehäusematerial	Flammhemmender PC-Kunststoff
Abmessungen (mm)	113 × 47,5 × 19
AudioReactive	Unterstützt
GPIO-Erweiterungen	IO5, IO18, IO33
geeignet für	- Adressierbare digitale LED-Streifen - WLED-Projekte mit zwei getrennten LED-Datenkanälen - Dynamische LED-Animationen und Lichteffekte - AudioReactive-Lichtinstallationen - DIY-Projekte mit externen Tastern, Schaltern oder PIR-Sensoren - WLED-Installationen mit zusätzlicher RF-Fernbedienung
Kompatibilität	- WS2811 - WS2812B - WS2813 - WS2815 - SK6812 - SM16703P - TM1814 - GL-RC-001WL - GL-RC-002WL - GL-RC-009S - GL-RC-208